FR RADIO REVEIL PLL AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Afficheur LED
2. ⏻ Indicateur Bluetooth
3. ♲ Indicateur d'alarme 1 (réveil avec avertisseur sonore)
4. ♲ Indicateur d'alarme 1 (réveil avec radio)
5. 1BT Indicateur d'alarme 1 (réveil avec Bluetooth)
6. ♲ Indicateur d'alarme 2 (réveil avec avertisseur sonore)
7. ♲ Indicateur d'alarme 2 (réveil avec radio)
8. 2BT Indicateur d'alarme 2 (réveil avec Bluetooth)
9. Haut-parleur
10. ⏻ Indicateur NFC
11. ☼ Réglage d'intensité lumineuse du mode **SNOOZE**: Répétition de l'alarme
12. **HR**: Réglage des heures ⏮ Passer / Syntonisation vers le bas
13. **MIN**: Réglage des minutes ⏭ Passer/ Syntonisation vers le haut
14. ◄II Pour s'endormir avec le mode Radio, Auxiliaire, Bluetooth
15. ☼ Réglage de l'horloge du mode Bluetooth
16. ►II Volume descendant / Alarme 2
17. ◄II Volume ascendant / Alarme 1
18. **P+** : Présélection ►II : Lecture/ Pause
19. ⏻ / **SOURCE**: Veille/ Marche/ Sélecteur de fonction FM, AUX ou BLUETOOTH
20. Compartiment à piles
21. Port USB pour la chargement
22. Entrée auxiliaire (3,5MM)
23. Antenne filaire FM
24. Prise CC

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis doivent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. N'utilisez pas cet appareil avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le son.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester fonctionnel après l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation hors danger afin qu'il ne risque ni de se faire couper ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
- Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Les piles rechargeables tous les 6 mois.
- Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différentstypes de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: FM, AUX ou Bluetooth.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode Radio. Vous pouvez régler la fréquence actuelle pendant quelques secondes puis affichera l'heure.

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec |◄◄ ou ►►|.
2. Réglez le volume par ►I+ ou ◄I+ au niveau désiré.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes |◄◄ ou ►►| pour lancer la recherche. La recherche s'arrête lorsque vous atteignez les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en utilisant brièvement |◄◄ ou ►►|.

REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne filaire.

Stations préréglées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur ☼. "P 01" clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur |◄◄ ou ►►| pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur ☼ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur **P+** et appareil mémorisera automatiquement les 20 premières station de la bande FM.

Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées

Appyuez sur **P+** et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Appyuez sur ►I+ ou ◄I+ pour ajuster le niveau sonore.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur mp3) à la prise **AUXIN** à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par SOUND-X S.A.S. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'écran affichera "ⱺ" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth ⏻ va commencer à clignoter ce qui signifie qu'il est en mode couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-172 BT» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certaine appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous verrez alors un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur Bluetooth ⏻ arrête de clignoter et reste allumé.

Attuse: Si vous souhaitez connecter votre ancienne Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil précédemment connecté avant de pouvoir coupler suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revviendra dans la portée.
- Lorsque vous éteinte l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Activez votre Bluetooth, coupler, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-172 BT.
2. Appuyez sur la touche ►II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec |◄◄ / ►►|.
4. Réglez le volume de votre appareil Bluetooth. Si vous trouvez que vous devez régler le volume sur votre appareil Bluetooth (voir le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** ⏻ de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** ⏻ de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est comprise entre 0 et 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur ☼. L'afficheur de l'horloge clignotera. Réglez l'heure avec **HR**. et les minutes avec **MIN.**
2. Appuyez à nouveau sur ☼ pour confirmer.

REMARQUE: Si vous ne touchez pas le mode de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton ♲ pour sélectionner le mode de réveil. ♲ Signal sonore, ♲ FM ou **1BT** Bluetooth. L'indicateur d'alarme correspondant s'allumera.
2. Appuyez et maintenez ♲ pendant quelques secondes. L'écran d'affichage commence à clignoter.
3. Appuyez sur **HR**. et / ou **MIN.** pour régler l'heure.
4. Appuyez sur ♲ pour confirmer.

Remarque:

- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est active.
- Lorsque ♲ est la source de réveil, éteignez la radio avant que l'heure de réveil programmée. Sinon, la source de l'alarme jouera automatiquement au Buzzer si vous écoutez la radio lorsque l'heure de l'alarme se déclenche.
- Lorsque **1BT** est la source de réveil, assurez-vous que votre appareil Bluetooth (ex. Smartphone) soit bien appareil couplé via Bluetooth à MUSE M-172 BT, et que la fonction Bluetooth soit activée sur votre appareil. Lorsque l'heure de l'alarme est arrivée, l'appareil se reconnectera auvec votre appareil Bluetooth et les chansons de votre appareil Bluetooth seront lues automatiquement.
- Le volume de l'alarme augmente progressivement jusqu'au niveau d'écoute précédent. N'oubliez pas de vérifier le niveau du volume.

La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ♲.

ARRET DE L'ALARME

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur d'alarme clignote durant le temps de la répétition.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ☼ ou ♲. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton ♲ jusqu'à ce que l'indicateur d'alarme s'éteigne.

* **La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ♲.**

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique del'appareil.

1. Puis appuyez sur ◄II pour sélectionner 90-80-70-60-50-40-30-20 ou 10 minutes d'écoute. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai choisi.
2. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprise sur la touche ◄II jusqu'à ce que «OFF» s'affiche.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur ☼ pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse, ou Ecran éteint.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓ 1A). pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.)

Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB de l'unité et connectez-le sur votre appareil mobile.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION: DC 5V ⎓ 2A

Radio: FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: 5.0+EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 2 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Remarque: les caractéristiques et les spécifications sujettes aux modificationsans préavis.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec la flèche dans un triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes concernant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles/batteries au feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche/ connecteur d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche/cet élément doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normal, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations dédiées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil est à déposer en magasin de recyclage et se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN DE RECYCLAGE

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB CLOCK RADIO PLL WITH BLUETOOTH

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. LED display
2. ⏻ Bluetooth indicator
3. ♲ Alarm 1 indicator (wake up to radio)
4. ♲ Alarm 1 indicator (wake up to buzzer)
5. **1BT** Alarm 1 indicator (wake up to Bluetooth)
6. ♲ Alarm 2 indicator (wake up to buzzer)
7. ♲ Alarm 2 indicator (wake up to radio)
8. **2BT** Alarm 2 indicator (wake up to Bluetooth)
9. Speaker
10. ⏻ **NFC Tag**
11. ☼ Dimmer light intensity of the screen **SNOOZE**: Interval alarm repetition
12. **HR**. Hour setting ⏮ Skip / Tuning down
13. **MIN**. Minute setting ⏭ Skip / Tuning up
14. ◄II To fall asleep with the Radio, Auxiliary, Bluetooth
15. Setting the clock
16. ☼ Memorization
17. ►I+ Volume down / Alarm 2
18. ◄I+ Volume up / Alarm 1
19. ⏻ / **SOURCE**: To turn unit on/off. To select FM, AUX or BLUETOOTH mode
20. Battery compartment
21. USB port for charging
22. AUX IN jack (3.5mm)
23. FM wire antenna
24. DC jack

POWER SUPPLY

AC adapter:

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz only. The AC adaptor will only be connected to a mains supply within these parameters.

Batteries: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 (not provided) for back-up memory.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid damage to the speakers.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC mains.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.
- Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with same or equivalent type.

BACKUP SYSTEM: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

TURNING UNIT ON/OFF

In Standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press and hold ⏻ for 2 seconds to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is switched on, press **SOURCE** button repeatedly to select the desired function in cycle: FM, AUX, Bluetooth.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is on, press **SOURCE** button repeatedly to select **FM** mode. The display will show current frequency for a few seconds and change to clock time.

Manual Search

1. Choose your radio station with |◄◄ or ►►|.
2. Adjust the volume by ►I+ or ◄I+ to the desired level.

Automatic search

Press and hold |◄◄ or ►►| for few seconds. The automatic search locates strong radio stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing |◄◄ or ►►|.

Note: For a better reception in FM, extend the antenna.

Preset stations

The unit can store 20 FM stations .

Manual memory:

1. Select a station manually or in automatic search.
2. Press ☼. "P 01" appears on the screen.
3. Press |◄◄ or ►►| to select a channel.
4. Press ☼ to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Automatic storage

In FM mode, press and hold **P+** for few seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a channel already preset, the previous stored station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listening to station presets

Press **P+** and repeat the operation as many times as necessary to select your station.

Press ►I+ or ◄I+ to adjust the sound level.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the back of unit (cable not included).
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly to select AUX mode. The display will show "AUX" for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "ⱺ" for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator ⏻ will start to blink indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select " MUSE M-172 BT " from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operation instructions.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an indication sound when pairing is successful. The Bluetooth indicator ⏻ stops blinking and stays lit.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on, it will attempt to automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-172 BT's speakers.
2. Press ►II to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with |◄◄ / ►►|.
4. Adjust the volume using the ►I+ / ◄I+ Volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "ⱺ" for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator ⏻ will start to blink indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag ⏻ on the left side of the unit until you hear an indication sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag ⏻ on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-172 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SETTING THE TIME

1. In Standby mode, press and hold ☼ button, the display will flash. Set the hour with **HR**. hour and/ or **MIN**. minutes.
2. Press ☼ again to confirm.

NOTE: If during the adjustment time no key is activated in 5 seconds, the current display will be automatically stored.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In Standby mode, press ♲ button repeatedly to select the source of wake up: ♲ Buzzer, ♲ FM or **1BT** Bluetooth. The corresponding alarm indicator lights up.
2. Press and hold ♲ for few seconds. The display starts to blink.
3. Press **HR**. and / or **MIN**. to set the time of wake up.
4. Press ♲ to confirm.

Remarks:

- The corresponding alarm indicator blinks when the alarm function is activated.
- When ♲ is the wake-up source, turn off the radio before alarm time reaches. Otherwise the alarm source will change to buzzer automatically if you are listening to the radio when the alarm time reaches.
- When **1BT** is the wake-up source, make sure your Bluetooth device (e.g. Smartphone) has been previously paired Bluetooth device to MUSE M-172 BT, and the Bluetooth function is enabled on your Bluetooth device. When the alarm time is reached, the unit will automatically reconnect with your Bluetooth device and the songs in your Bluetooth device will start to play automatically.
- The alarm volume will increase gradually to your previous level of listening. Do not forget to check the volume level.

* **Same procedure applies for alarm 2 with ♲ button.**

STOPPING THE ALARM

1 - Alarm repetition

Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later. The Alarm indicator blinks during the snooze time.

2 - Alarm stop

Press ☼ or ♲. The alarm1 will sound again the Buzz alarm the same time.

3 - Alarm Cancellation

In Standby mode, press ♲ button repeatedly until alarm indicator lights off.

* **Same procedure applies for alarm 2 with ♲ button.**

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time. You can select duration in minutes before the unit turns off automatically.

1. Then ◄II to select 90-80-70-60-50-40-30-20 or 10 minutes of listening. The unit will automatically turn off after the specified time.
2. To cancel the sleep function, repeatedly press ◄II button until "OFF" is displayed.

DIMMER

Press ☼ to select the brightness of the screen: high, low, or off.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: DC 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.).

Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

TECHNICAL SPECI FICATIONS

POWER SUPPLY: DC 5V ⎓ 2A

RADIO: FM: 87.5-108 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth Version: 5.0+EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 2 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device

Note: Design and specification are subject to change without notice.

MORE INFORMATION

CAUTION ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

IMPORTANT

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tabelcloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place any objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Under the influence of fast transient / or electrostatic electric phenomena, the product may malfunction and. So the user should perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT RÁDIO RELÓGIO PLL COM BLUETOOTH

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tela
2. ⏻ Indicador Bluetooth
3. ♲ Indicador do Alarme 1 (acordar com rádio)
4. ♲ Indicador do Alarme 1 (acordar com buzzer)
5. **1BT** Indicador do Alarme 1 (acordar com Bluetooth)
6. ♲ Indicador do Alarme 2 (acordar com buzzer)
7. ♲ Indicador do Alarme 2 (acordar com rádio)
8. **2BT** Indicador do Alarme 2 (acordar com Bluetooth)
9. Altifalante
10. ⏻ Símbolo do **NFC**
11. ☼ Diminuir a intensidade da luz do ecrã do modo **SNOOZE**: Intervalo de repetição do alarme
12. Configuração de Hora ⏮ Saltar/Diminuir a sintonia
13. Configuração de Minutos ⏭ Saltar/Aumentar o volume
14. ◄II Adormecer com o Rádio, Aux, Bluetooth
15. Configuração do relógio ☼ Memorizar
16. ►I- Diminuir o volume ♲ Alarme 2
17. ◄I+ Aumentar o volume ♲ Alarme 1
18. **P+** : Memória acima ►II Leitura/Pausa
19. ⏻ / **SOURCE**: Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o modo FM, AUX ou BLUETOOTH
20. Compartimento da bateria
21. Conexão USB para recarga
22. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
23. Antena de fio FM
24. Conector de energia

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente

A fonte fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ~ 50/60Hz e deverá ser apenas ligada a tomadas dentro dessas especificações.

Ponte reserva do relógio: 2x AAA/R03 1,5V baterias (não incluso)

Atenção:

- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize com outros aparelhos.
- Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para evitar danificar o leito.
- No caso de não utilização prolongada, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- Coloque o aparelho na proximidade da tomada de parede e certifiqueique que esta se mantém facilmente acessível. Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da tomada de parede.
- O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser mantido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue efectivamente o adaptador da tomada de corrente.
- Nunca utilize um adaptador de corrente danificado.Coloque o cabo de alimentação de forma segura e de modo a não ficarpreso nem esmagado. Se o cabo estiver danificado, contacte um serviço de reparação.
- Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Para um funcionamento óptimo, recomenda-se a substituição das pilhas todos os 6 meses.
- Instale as baterias em seu compartimento. Utilize apenas pilhas que respeitam as recomendações do fabricante. Certifique-se que respeita a polaridade aquando da colocação de pilhas (ver compartimento). A inobservância da polaridade pode danificar o aparelho. De forma a evitar fugas, retire as pilhas se não usar o dispositivo durante um longo período. Não misture tipos de pilhas ou pilhas antigas com novas.

ATENÇÃO: Risco de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

SISTEMA DE BACKUP: Contudo, para conservar a duração útil da pilha, o visor desligar automaticamente. Pode ocasionalmente ser uma regulação precisa da hora depois de um corte de corrente. No caso da ausência de pilhas de backup a falha de corrente para indicar que deve regular de novo o aparelho.

LIGADO/DESLIGADO O APARELHO

No modo de espera (standby), pressione ⏻ uma vez para ligar o aparelho. Mantenha ⏻ pressionado por 2 segundos para desligar o aparelho.

SELECIONANDO A FUNÇÃO

Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar a função desejada. no ciclo: FM, AUX ou Bluetooth.

AUDIÇÃO DO RÁDIO

Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo FM. O visor mostrará a frequência atual durante uns segundos e muda para a hora do relógio.

Sintonização manual

1. Sintonize a estação desejada através de |◄◄ / ►►|.
2. Utilize o botão ►I+ ou ◄I+ para regular o volume.

Busca automática

Mantenha pressionado por alguns segundos o botão |◄◄ ou ►►|. A busca automática encontrará as estações de sinal mais forte. Uma estação com sinal fraco pode ser ajustada manualmente pressionando repetido do botão |◄◄ ou ►►|.

Observação: Para melhor recepção FM, estique a antena.

Memória de estações

Este aparelho pode guardar até 20 estações FM.

Armazengem manual:

1. Selecione uma estação de rádio manualmente ou pela busca automática.
2. Pressione ☼. "P 01" piscará na tela.
3. Pressione |◄◄ ou ►►| para selecionar um canal.
4. Pressione ☼ para armazená-la.
5. Repita os passos 1-4 para memorizar todas as outras estações.

Automática Preset

No modo FM, mantenha pressionado o botão **P+** por alguns segundos e o aparelho irá salvar automaticamente as 20 primeiras estações. Quando você armazenar em uma estação que já tenha sido ajustada, a estação anterior será automaticamente substituída pela nova estação.

Escutando estações memorizadas

Pressione **P+** e repita a mesma ação quantas vezes for necessário para chegar na estação desejada.

Utilize o botão ►I+ ou ◄I+ para regular o volume.

UTILIZAÇÃO DA ENTRADA AUXILIAR

1. Liga a fonte auxiliar (ex. leitor mp3) à entrada **AUX IN** na parte de trás da unidade (cabo não incluído).
2. Pressione o botão **SOURCE** repetidamente para selecionar o modo AUX. "AUX" será exibido na tela por alguns segundos e voltará a exibir o relógio.
3. Arranque a reprodução na sua fonte auxiliar.
4. Ajuste o volume para o nível pretendido.
5. Para parar a reprodução, desligue a fonte áudio externa com ligação à tomada **AUX IN**.

FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome Bluetooth® e os logos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela New Two S.A.S. está sob licença. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Pareando um dispositivo com Bluetooth

1. Quando esta aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo Bluetooth. "ⱺ" será exibido na tela por alguns segundos e então voltará a exibir o relógio. O indicador do Bluetooth ⏻ começa a piscar indicando que está em modo emparelhar.
2. No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "MUSE M-172 BT" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo para obter detalhes sobre como conectado para mais detalhes). Caso o dispositivo com Bluetooth solicite uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você aceite a conexão. Ouvirá um som indicativo quando o aparelhamento e conexão do indicador do Bluetooth ⏻ ainda não pisca e permanece aceso.

Dica: Caso você queira conectar a sua caixa de som Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth, você precisará desconectar o dispositivo anterior conectado primeiro, e então seguir os passos acima para realizar a nova conexão.

- Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho no menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.
- O parareamento não é quebrado quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.
- Quando o aparelho é ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

Utilizando um dispositivo com Bluetooth

1. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu som poderá ser escutado através das

2. Activieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät oder **NFC** card^{3} dieses Geräts, bis Ihr Gerät einen Signalton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann im Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC** card^{3} dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-172 BT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **⏱** gedrückt; die Anzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten **HR**. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **MIN.**.
2. Drücken Sie wieder die Taste **⏱**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

HINWEIS: Wenn während der Einstellung innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Anzeige gespeichert.

WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **🔔**, um den Weckruf/Modus auszuwählen: **🔔** Buzzer, **📻** FM oder **1BT** Bluetooth. Die entsprechende Weckfunktionsleuchte leuchtet auf.
2. Halten Sie die Taste **🔔** einige Sekunden lang gedrückt. Das Display beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie mit **HR.** und / oder **MIN.** die Weckzeit ein.
4. Drücken Sie **🔔**, um den Alarm Einstellung zu bestätigen.

Hinweis:
- Bei aktiviertem Weckruf blinkt die jeweilige Weckrufanzeige.
- Falls Sie **🔔** als Weckrufmodus ausgewählt haben, schalten Sie das Radio vor Ihrem Ende der Weckzeit aus. Anderenfalls erfolgt der Buzzer, falls Sie bei Eintritt der Weckzeit Radio hören.
- Falls Sie **1BT** als Weckrufmodus ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) das zuletzt mit dem MUSE M-172 BT gekoppelte Gerät ist und dass die Bluetooth-Funktion an ihrem externen Gerät aktiviert ist. Zur voreingestellten Weckrufzeit wird das Bluetooth-Gerät verbunden und die Musikwiedergabe startet automatisch.
- Die Weckrufuktastähige wird schrittweise bis zur vorhergehenden Einstellung erhöht. Vergessen Sie daher nicht, die Lautstärkeeinstellung zu prüfen.
- **Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit 🔔-Taste.**

WECKRUF BEENDEN

1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt die Weckrufanzeige.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie **⏱** oder **🔔**. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.

3 - Weckruf deaktivieren
Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **🔔**, bis die Weckfunktionsanzeige erlischt.
- **Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit 🔔-Taste.**

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer von dem automatischen Ausschalten des Geräts.
Sie können einer Dauer (in Minuten) von dem automatischen Ausschalten des Geräts auswählen:
1. Stellen Sie damit mit der Taste **◄⏱** die Minuten bis zum Ausschalten ein: 90-80-70-60-50-40-30-20 oder 10 Minuten. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
2. Um die Schlummerfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste **►⏱**, bis im Display die Anzeige „OFF" erscheint.

DIMMER

Betätigen Sie die **☀**-Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit hoch, niedrig oder aus.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: DC 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMVERSORGUNG: DC 5V ⎓ 2A

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: 5.0+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung: 2 dBm (Radiofrequenz-Ausgangsleistung); 2 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenem Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Um das Risiko eines Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer gefährlichen Spannung im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassespritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen.
- Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Geräts. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgezogen werden.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Gerät Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektrostatische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der normale Betrieb nicht wieder hergestellt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu benutzen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffannahmestelle. Für detailierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

FR RADIO PLL RELOJ CON BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. **⏱** Indicador de Bluetooth
3. **🔔** Indicador de alarma 1 (despertador por zumbador)
4. **📻** Indicador de alarma 1 (despertador por radio)
5. **1BT** Indicador de alarma 1 (despertador por Bluetooth)
6. **1BT** Indicador de alarma 2
7. **🔔** Indicador de alarma 2 (despertador por zumbador)
8. **📻** Indicador de alarma 2 (despertador por radio)
9. **⏱** Indicador de alarma 3
10. **2BT** Indicador de alarma 2 (despertador por Bluetooth)
11. Altavoz
12. **NFC** card^{3} Logotipo **NFC**
13. **☀**: Intensidad luminica de la pantalla
    SNOOZE: Intervalo de repetición de la alarma
12. **HR.** Ajuste de las horas
    ⏮ Saltar/Bajar
13. **MIN.** Ajuste de los minutos
    ⏭ Saltar / Subir
14. **►⏱** Para quedarse dormido con la radio, fuente auxiliar o el modo Bluetooth
15. **⏱**- Ajuste de la hora
16. **⏱**- Memorización
17. **►** Volumen –
18. **◄** Volumen +
19. **🔔** Alarma 1
20. **P+** : Presintonía +
21. **⏯**: Reproducir / Pausar
22. **P-** / **SOURCE**: Para encender/apagar la unidad. Para seleccionar el modo FM, AUX o BLUETOOTH.
23. Conector para la pila
21. Puerto USB para la carga
22. Entrada auxiliar (3.5mm)
23. Antena alámbrica FM
24. Toma DC

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y debera enchufarse solo a la red de suministro. Para otros parámetros, Salvaguarda de la toma: 2 x AAA/R03 1,5V pilas (no incluidas)

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Asegúrese el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accedernos a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El aparato, en el mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
- Para un adecuado funcionamiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.
- Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fines evitar cualquier fuga de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ningún dato, la indicación «0:00» parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **⏻** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **⏻** durante 2 segundos para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, AUX o Bluetooth.

ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo **FM**. El display muestra la frecuencia en la que se encuentre durante unos segundos antes de volver a mostrar la hora.

Sintonización manual
1. Sintonice la estación que desee con **|◄◄** y **►►|**.
2. Utilice el botón **►⏱** o **◄⏱** para ajustar el volumen.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **|◄◄** y **►►|**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **|◄◄** y **►►|**.
Nota: Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

Emisoras presintonizadas
Esta unidad puede almacenar hasta emisoras 20 FM.

Almacenamiento manual:
1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón **⏱**. "P 01" aparecerá en la pantalla.
3. Pulse **P+** o **P-** para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse **⏱** para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Presintonización automática
En modo FM, pulse y mantenga pulsado durante unos segundos el botón **P+**. El aparato guardará automáticamente las 20 primeras emisoras FM. Cuando guarde un canal que ya haya sido preprogramado, la emisora anterior será borrada automáticamente y sustituida por la nueva.

Para escuchar emisoras presintonizadas
Pulse **P+** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Pulse **►⏱** o **◄⏱** para ajustar el volumen.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor, mp3) a la toma **AUX-IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente o dos veces el botón AUX del mando a distancia para seleccionar el modo AUX. El display mostrará " $\underline{\text{AUX}}$ " durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y marcadores Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará " $\underline{\text{b.t}}$ " durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth **⏱** comenzará a parpadear indicando que se encuentra en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-172 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetoothe solicita una contraseña de 16 dígitos, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Podrá ver un sonido que indicará que el emparejamiento se ha conseguido. El indicador de Bluetooth **⏱** dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) osimilar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando lanzado y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexionactiva cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática del dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior),haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-172 BT.
2. Oprima el botón **⏯** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para reformar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **|◄◄** y **►►|**.
4. Ajuste el volumen con los botones de Volumen **►⏱** y **◄⏱**. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos o tabletas.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará " $\underline{\text{b.t}}$ " durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth **⏱** comenzará a parpadear indicando que se encuentra en el modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), toque el dispositivo NFC en la zona de detección **NFC** card^{3} de esta unidad hasta que oiga un sonido de aviso en esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad mediante Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** card^{3} de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-172 BT» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **⏱**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR**. para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar los minutos.
2. Pulse de nuevo **⏱** para confirmar.

NOTA: Si durante el ajuste de la hora ni ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera, pulse el botón **🔔**. repetidamente para seleccionar la alarma del despertador zumbador, **📻** FM o **1BT** Bluetooth. El indicador de alarma correspondiente se iluminará.
2. Mantenga pulsado **🔔** durante unos segundos. El display comenzará a parpadear.
3. Utilice los botones **HR.** para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar las minutos.
4. Pulse de **🔔** para guardar el ajuste de alarm.

Nota:
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se haya seleccionado **📻** como fuente de alarma, apague la radio antes de alcanzar la hora de la alarma. De lo contrario, la fuente de la alarma se cambiará automáticamente a zumbido en el caso de estar escuchando la radio cuando se alcance la hora de la alarma.
- Cuando **1BT** sea la fuente de alarma, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, smartphone) sea el dispositivo Bluetooth al que se conectó por último con la unidad M-172 BT, y que la función de Bluetooth de su dispositivo con Bluetooth haya sido activada. Cuando se alcance la hora programada de la alarma, la unidad se conectará automáticamente con su dispositivo Bluetooth y las canciones de su dispositivo Bluetooth comenzará a reproducirse automáticamente.
- El volumen de la alarma aumentará gradualmente hasta su nivel de escucha anterior. No olvide comprobar el nivel de volumen.
- **El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón 🔔.**

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1 - Repetición de la alarma
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma parpadeará durante el periodo de suspensión de la alarma.

2 - Detención de la alarma
Pulse **⏱** o **🔔**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

3 - Cancelación de la alarma
En el modo de espera, pulse el botón **🔔** repetidamente hasta que el indicador de alarma se apague.
- **El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón 🔔.**

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes de que el aparato apague automáticamente.
1. Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha transcurrir antes del apagado automático del aparato. Pulse **►⏱** para seleccionar 90-80-70-60-50-40-30-20 o 10 minutos de escucha.
2. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón **►⏱** repetidamente hasta que se muestre "OFF".

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Pulse el botón **☀** de forma repetida para ajustar la retroiluminación de la pantalla: BAJO, MEDIO y ALTO.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc). Simplemente conecte su dispositivo a la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) osimilar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando lanzado y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexionactiva cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática del dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

ATTENTION

- Utilise existe aprendo en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las baterías usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- Los productos de Bluetooth pueden ser propensos a interferencias que afectan a su funcionamiento. Estas interferencias pueden ocasionar un funcionamiento deficiente en otros dispositivos.
- Dejar libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las baterías usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- Los productos de Bluetooth pueden ser propensos a interferencias que afectan a su funcionamiento. Estas interferencias pueden ocasionar un funcionamiento deficiente en otros dispositivos.
- En lugares de interior, el alcance operativo es de 10 metros.
- Los productos de Bluetooth pueden ser propensos a interferencias que afectan a su funcionamiento. Estas interferencias pueden ocasionar un funcionamiento deficiente en otros dispositivos.
- Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de componentes electrónicos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT RADIOSVEGLIA PLL CON FUNZIONE BLUETOOTH.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. **⏱** Indicatore del Bluetooth
3. **🔔** Indicatore sveglia 1 con cicalino
4. **📻** Indicatore sveglia 1 con radio
5. **1BT** Indicatore sveglia 1 con Bluetooth
6. Indicatore sveglia 2 con cicalino
7. **📻** Indicatore sveglia 2 con radio
8. **2BT** Indicatore sveglia 2 con Bluetooth
9. Altoparlanti
10. **NFC** card^{3} **NFC**
11. **☀**: Variazione dell'intensità della luce del quadrante
    SNOOZE: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
12. **HR.** Impostazione delle ore
    ⏮ Voriga/Abbrevamo ornlaag
13. **MIN.** Impostazione dei minuti
    ⏭ Volgende/ Afstemmen
14. **►⏱** Per addormentarsi con la Radio, un dispositivo esterno (AUX) o modalità Bluetooth
15. **⏱**-Impostazione dell'ora corrente
16. **⏱**-Memorizzazione
17. **►**-Diminuzione del volume
    🔔 Sveglia2
17. **◄**+ Aumento del volume
18. **🔔** Sveglia 1
18. **P+** : Regola dall'alto
    ⏯: Riproduzione/pausa
19. **⏻ / SOURCE**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio. Selezione delle modalità FM, AUX o BLUETOOTH.
20. Vano pile
21. Porta USB per il caricamento
22. Ingresso ausiliario (3.5 mm)
23. Antenna a filo FM
24. Connettore CC

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete
L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V ~50/60Hz. Da eseguire collegato solo a prese che rispettano questi parametri.
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V batterie (non fornite)

Attenzione:
- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzatelo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.
- Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o danneggiato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.
- Si consiglia l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.
- Inserire le batterie nel vano. Utilizzate solamente pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità quando inserite le batterie (vedi illustrazione nel comparto). Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovete le batterie se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare differentitipi di batterie, o delle batterie usate e nuove insieme.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

SISTEMA DI BACKUP: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, "0:00" lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto **⏻** per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto **⏻** per disattivarlo

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare l'origine desiderata nel seguente ordine: FM, AUX, Bluetooth.

ASCOLTO DELLA RADIO

Da apparecchio acceso, premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità **FM**. Sul display viene visualizzata per alcuni secondi la frequenza corrente, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora.

Sintonizzazione manuale
1. Sintonizzare la stazione che desiderate con **|◄◄** e **►►|**.
2. Utilizzare il tasto **►⏱** o **◄⏱** per regolare il volume.

Ricerca automatica
Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **|◄◄** o **►►|**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto **|◄◄** e **►►|**.
NOTA: Per migliorare la ricezione, estendere l'antenna.

Preselezione delle stazioni
L'apparecchio può memorizzare fino a 20 stazioni FM.

Memorizzazione manuale:
1. Sintonizzare una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
2. Premere **⏱**. Sul quadrante lampeggerà a scritta "P 01".
3. Premere **P+** o **P-** per selezionare.
4. Premete nuovamente il tasto **⏱** per confermare l'impostazione.
5. Ripetete i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

Preselezione automatica
In modalità FM, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **P+**. l'apparecchio salva in automatico le prime 20 stazioni FM. Quando si memorizza un canale già memorizzato, la precedente stazione viene eliminata e sostituita dalla nuova stazione.

Ascoltare le preselezioni
Utilizzare **P+** per selezionare direttamente unapreselezione di stazione.
Utilizzate i tasti **►⏱** e **◄⏱** per impostare il volume al livello d'ascolto desiderato.

COLLEGAMENTO SORGENTE AUSILIARIA

1. Collegare la sorgente ausiliaria (ad es. un lettore MP3) al connettore **AUX-IN** sul pannello posteriore (cavo non incluso).
2. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità AUX. Sul display compare "AUX" per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora.
3. Avviare la riproduzione della sorgente ausiliaria.
4. Regolare il volume al livello desiderato.
5. Per arrestare la riproduzione scollegare la sorgente ausiliaria dalla presa **AUX-IN**.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth
1. Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth. Sul display viene visualizzata la dicitura " $\underline{\text{b.t}}$ " per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora. L'indicatore del Bluetooth **⏱** inizia a lampeggiare, indicando che l'unità è in modalità di associazione.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-172 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettersi a un dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. Una volta riuscita l'associazione, l'unità emette un segnale acustico. L'indicatore Bluetooth **⏱** smette di lampeggiare e rimane visualizzato all'ultimo dispositivo.

Nota: Se si desidera connettere l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth, è necessario prima disconnettere il dispositivo corrente, quindi seguire i passaggi sopra indicati per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o similare.
- L'associazione rimane attiva quando l'unità e/o il dispositivo Bluetooth escono dal raggio di comunicazione. Si ripristinerà la connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo associato.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth
1. Una volta associata l'unità a un dispositivo Bluetooth (vedere precedente), fate funzionare il dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto **⏯** per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **|◄◄** / **►►|** per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume con il tasto **►⏱** e **◄⏱**. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

Utilizzo di un dispositivo NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio telefoni cellulari.
1. Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth. Sul display viene visualizzata la dicitura " $\underline{\text{b.t}}$ " per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora. L'indicatore Bluetooth **⏱** inizia a lampeggiare, indicando che l'unità è in modalità di associazione.
2. Attivare le funzionalità NFC e Bluetooth sul proprio dispositivo (per maggiori dettagli consultare il manuale di istruzioni del dispositivo), quindi toccare il tag **NFC** card^{3} sull'unità fino a quando l'unità non emette un segnale acustico. Il dispositivo NFC si connette all'unità mediante Bluetooth.
3. Ora è possibile selezionare e riprodurre file audio o brani musicali sul proprio dispositivo NFC.
4. Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il tag **NFC** sul dispositivo **cap**

Nota:
Il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositiv